



Firma: Borsso-tech PR  
Adresa: Đure Salaja 2  
Telefon: 0654028000  
Fax:  
PIB: 112004638  
E-mail: prodaja@taberna.rs

## LED reflektor sa PIR senzorem 30W 6500K

Šifra: 14868

Kategorija proizvoda: LED reflektori

Proizvođač: Prosto - električni uređaji

Cena: **1.210,00** rsd.



Brend:	PROSTO	
Tip:	Reflektor sa senzorem	
Napajanje:	220-240 V~, 50/60 Hz	
Snaga:	30 W	
Struja:	130 mA	
Boja svetlosti:	Dnevna svetlost	
Temperatura svetlosti:	6500 K	
Jačina svetlosti:	2500 lm	
Klasa energetske efikasnosti:	F	
PIR senzor:	Da	
Montaža:	Zidna	
Ugao osvetljenja:	120°	
CRI vrednost:	Veće ili jednako 80 Ra	
Vreme zagrevanja:	30 kWh 1000 h	Potrošnja:
Radni vek:	36000 h	
Broj uklj. isklj.:	18000	
Dimabilnost:	Ne	
Materijal kućišta:	Metal	
Boja kućišta:	Crna	
IP zaštita:	IP65	
Masa:	0.375 kg	
Dimenzije:	185x145x50 mm	
Vreme osvetljenosti:	Minimum 7 s (±3 s); maksimum 8 min (±2 min)	
Svetlosna osetljivost senzora:	3-2000 lx (podesivo)	
Ugao detekcije senzora:	120°	
Domet senzora:	10 m MAKS. (	Radna temperatura:
	-20°C do +40°C	
Ostale napomene:	Broj uključenja utiče na radni vek	