



Firma: Borsso-tech PR
Adresa: Đure Salaja 2
Telefon: 0654028000
Fax:
PIB: 112004638
E-mail: prodaja@taberna.rs

LED reflektor sa PIR senzorom 30W

Šifra: 4683

Kategorija proizvoda: LED reflektori

Proizvođač: Elementa

Cena: **1.480,00** rsd.



Brend:	PROSTO
Tip:	Reflektor sa senzorom
Napajanje:	185-240 V~
Snaga:	30 W
Struja:	150 mA
Boja svetlosti:	Dnevna svetlost
Temperatura svetlosti:	6500 K
Jačina svetlosti:	2550 lm
Broj LED dioda:	36
Tip diode:	SMD2835
PIR senzor:	Da
Montaža:	Zidna
Ugao osvetljenja:	110°
CRI vrednost:	80 Ra
Vreme zagrevanja:	30 kWh 1000 h
Radni vek:	36000 h
Broj uklj. isklj.:	18000
Dimabilnost:	Ne
Materijal kućišta:	Metal
Boja kućišta:	Crna
IP zaštita:	IP65
Radna temperatura:	-20 do +40°C
Masa:	0.39 kg
Dimenzije:	168x196x50 mm
Vreme osvetljenosti:	Minimum 10 s (±3 s); maksimum 8 min (±3 min)
Svetlosna osetljivost senzora:	3-2000 lx (podesivo)
Ugao detekcije senzora:	120°
Domet senzora:	10 m MAKS. (-20 do +40°C)

Potrošnja:

Radna temperatura: